

IC-F50V

Características

Fabricado en Japón

¡Con el audio fuerte, alerta vibrante y grabador de voz!

Función de alerta vibrante

Cuando se recibe un código o llamada pre-programada de 2 tonos/5 tonos por parte de un usuario específico (sólo en modo MDC), el radio vibra con la suficiente potencia para ser sentido a través de ropa gruesa.

Grabador de voz de 8 minutos

Cuando se recibe un código o llamada selecta pre-programada de 2 tonos/5 tonos (sólo en modo MDC), el grabador de voz empieza a grabar el mensaje entrante de manera automática. No perderá llamadas importantes aún cuando esté temporalmente lejos del radio. Puede iniciar manualmente la grabación de llamadas entrantes con o así también un mensaje propio. Se pueden grabar hasta 8 minutos (o hasta 48 llamadas de 10 segundos de tiempo de grabación).

Salida de audio de 700mW

La serie IC-F50V ofrece una salida de audio fuerte de 700mW* por medio del amplificador BTL incorporado. El compresor-expansor de audio ofrece comunicaciones claras y con poco ruido. Además, las características de mejores bajos también mejoran la calidad del audio. *Típico con altavoz interno. Función de trabajador solitario para verificación remota Si no opera el radio durante un período preestablecido (1 a 255 minutos), el radio envía un sonido bip y es necesario oprimir cualquier botón. Si no se utiliza el radio durante un período preestablecido (1 a 255 segundos), automáticamente se transmite una señal de emergencia y se le informa a otro compañero o despachador de que algo ha sucedido con el trabajador en particular.

IP67, protección contra polvo y a prueba de agua

La serie IC-F50V cuenta con protección sin precedentes contra el polvo y el agua equivalente al IP67. La serie IC-F50V soporta sumersión de hasta 1 metro bajo el agua durante 30 minutos y su construcción estanca al polvo previene el ingreso de polvo.

Señalizaciones incorporadas más comunes

Use la capacidad incorporadas de CTCSS, DTCS, 2 tonos, 5 tonos y señalización MDC para establecer su grupo de conversación o de llamada selectiva. La serie IC-F50V puede decodificar diez códigos de 2-tonos u ocho códigos de 5 tonos sobre un mismo canal. Cuando se recibe un tono que concuerda, se pueden programar las siguientes acciones para cada código.

- * Icono del timbre
- * Llamada de respuesta
- * Sonido bip
- * Transmisión automática
- * Radio aturdimiento/desactivar el radio/reactivación
- * Grabador de voz
- * Alerta vibrante

Compatible con MDC 1200

Las siguientes características selectas de llamada y ANI están disponibles en la señalización MDC incorporada.

- * ID de PTT
- * Verificación del radio
- * ID de la persona que llama
- * Llamada de alerta
- * Llamada selectiva
- * Emergencia, monitoreo del micrófono para emergencias
- * 500 Alias
- * Estado/Mensaje
- * Aturdimiento/reactivación

Escaneo de modo dependiente

Cuando se configura modo dependiente, el escaneo depende del canal de operación. Al cambiar de canal de operación, la lista de escaneo cambia automáticamente a la configuración de canal de operación. Es conveniente que sepa que cuando usted cambie de área de operación y cambie un canal de operación, no es necesario cambiar la configuración del escaneo.

Escaneo realizado

Durante el escaneo, el canal de transmisión se puede programar para cada lista de escaneo. La función intercomunicación le permite transmitir sobre el canal detectado después de terminar el escaneo y después de un tiempo preestablecido, antes de programar el canal de transmisión. La función para eliminar distracciones temporales elimina un canal ocupado de la lista de escaneo. Cuando se detiene el escaneo, se enciende automáticamente la iluminación posterior del LCD. Tamaño compacto

Tamaño compacto

56(ancho)×97(alto)×36.4(profundidad) mm* construido de forma duradera y confiable que ha sido probado de acuerdo con las especificaciones del estándar MIL. * 27/32 (ancho) ×31/16 (alto) ×17/16 (profundidad) in

Paquete de baterías Li-Ion

El paquete de baterías Li-Ion 1700mAh de gran capacidad BP-227 ofrece un tiempo de operación de prácticamente 9-10* horas. Con el nuevo cargador BC-190, es posible recibir llamadas incluso durante la noche mientras se carga la batería con el radio encendido. * Operación típica de TX:Rx Modo en espera=5:5:90

Otras características

- * 128 canales de memoria con 8 zonas
- * Codificador de voz tipo inversión* incorporado
- * Diademas VOX opcionales disponibles
- * Altavoz – micrófono GPS opcional
- * Contraseña en el encendido
- * 8 memorias DTMF para marcado automático
- * Pantalla alfanumérica de 8 caracteres * Escaneo normal y prioritario
- * Ahorrador de energía de 2 pasos y sonido bip de batería baja de pasos

* Modo BIIS 1200

* Funciones ocupado, bloqueo del repetidor.

* Disponibilidad de versión BTL únicamente (sin alerta vibrante y sin grabador de voz) y versión BTL/alarma vibrante (sin grabador de voz)

* 2 y más